

Servomoteurs C.C. sans balais

avec contrôleur de vitesse intégré

4,4 mNm
4,8 W

1935 ... BRC

Valeurs à 22°C et à tension nominale	1935 S	006 BRC	009 BRC	012 BRC	
Tension d'alimentation pour l'électronique	U_P	4 ... 18	4 ... 18	4 ... 18	V DC
Tension d'alimentation pour le moteur	U_{mot}	1,7 ... 18	1,7 ... 18	1,7 ... 18	V DC
Tension nominale pour le moteur	U_N	6	9	12	V
Vitesse à vide (à U_N)	n_0	8 600	8 600	8 100	min ⁻¹
Constante de couple	K_M	6,48	9,92	13,97	mNm/A
Couple de démarrage	M_A	4	4	4	mNm
Courant de repos pour le système (à U_N)	I_{el}	0,025	0,025	0,025	A
Gamme de vitesse (jusqu'à 2x U_N , max, 18V)		1 000 ... 17 400	1 000 ... 17 500	1 000 ... 12 300	min ⁻¹
Paliers de l'arbre		roulements à billes précontraints			
Charge max. sur l'arbre:					
– diamètre de l'arbre		3			
– radiale à 3 000 min ⁻¹ (3 mm de la flasque frontale)		10			
– axiale à 3 000 min ⁻¹ (pression / traction)		1			
– axiale à l'arrêt (pression / traction)		25			
Jeu de l'arbre:					
– radial		≤ 0,015			
– axial		= 0			
Température d'utilisation		-25 ... +85			
Matériau du boîtier		face d'appui en aluminium, boîtier en plastique			
Masse		31			

Valeurs nominales en service permanent

Couple nominal	M_N	3,3	3,6	3,1	mNm
Courant nominal (limite thermique)	I_N	0,63	0,5	0,34	A
Vitesse nominale	n_N	2 500	2 500	2 500	min ⁻¹

Interface / Gamme des fonctions


	... BRC
Configuration à partir de Motion Manager 5.0	Platine de programmation USB
Modes de fonctionnement	Contrôle de vitesse intégré par régulateur PI. Spécification de la valeur de consigne par entrée en tension analogique. Fonctionnement comme régulateur de tension ou en mode à vitesse de rotation fixe en option.
Gamme de vitesse	Fonctionnement sans capteurs, à partir de 1000 min ⁻¹
Fonctions supplémentaires	Entrée numérique en tant qu'entrée de commutation pour définir le sens de rotation du moteur. Sortie numérique en tant que sortie fréquence. Limitation en courant intégrée pour la protection contre la surchauffe.

Remarque:


Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.

Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).

La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation $U_{mot} > U_N$.



Dessin technique



1935 S ... BRC

Options, informations pour câbles et connexions

Informations pour la commande exemple: **1935S012BRC-5809**

Options	Exécution	Description	Raccordement			
			No.	Fonction	Entrées - sorties	Description
5809	Fils séparés	fils seuls, longueur 150 mm rouge (+) / noir (-)	1	U_p	alimentation électronique	4 V DC - 18 V DC
5929	Charge sur l'arbre	Charge axiale à l'arrêt sur l'arbre jusqu'à 150 N	2	U_{mot}	alimentation moteur	1,7 V DC - 2x U_N (max. 18V)
			3	GND	masse	
			4	U_{soll}	commande de vitesse	0 - 10 V DC > 10 V DC - max. U_P not defined
			5	DIR	sens de rotation	à la masse ou $U < 0,5 \text{ V}$ = sens antihoraire, $U > 3 \text{ V}$ = sens horaire
			6	FG	fréquence de sortie	(max. U_p , I max. 15 mA) 3 impulsions par tour
			Attention: Une erreur de connexion des fils peut endommager l'électronique du moteur!			
			Câble standard Câble plat en PVC, 6x AWG 28			
			Remarque: pour les détails de l'affectation des raccordements, consulter le manuel de l'appareil.			

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetés	Codeurs	Electroniques de commande	Câbles / Accessoires
		intégré	Veillez trouver notre large gamme d'accessoires au chapitre « Accessoires ».